

10

WX01SH



着信時の動作や音を設定する	10-2
着信音を設定する	10-2
バイブレータを設定する	10-2
着信音量を設定する	10-2
電話を受けるキーを設定する	10-2
操作時の音を設定する	10-4
キー(ボタン)確認音を設定する	10-4
操作時の効果音を設定する	10-4
画面表示や照明などを設定する	10-5
壁紙を設定する	10-5
文字のサイズを設定する	10-5
文字の太さを設定する	10-5
表示言語を英語に切り替える	10-5
サブディスプレイ表示を設定する	10-7
点灯時間を設定する	10-7
時計の表示形式を設定する	10-7
着信時の相手表示を設定する	10-7
セキュリティを設定する	10-8
本機の使用を制限する	10-8
遠隔操作で本機の使用を禁止する	10-9
電話の着信を拒否する	10-10
電話の発信を制限する	10-11
日時を設定する	10-12
日時を手動で設定する	10-12
日時の自動補正を設定する	10-12
その他の設定を行う	10-13
位置検索サービスを利用する	10-13
位置情報を自動で通知する	10-13
ダイヤルアップの接続先を設定する	10-14
本機をお買い上げ時の状態に戻す	10-15
設定をお買い上げ時の状態に戻す	10-15
すべてをお買い上げ時の状態に戻す	10-15

設定




着信時の動作や音を設定する

着信音や受話音量、効果音などを設定

着信音を設定する

1 → **設定** → → **音・表示**

2 **音・パイプ・ライト** →



●音・パイプ・ライト画面が表示されます。

3 **着信音** →

4 **着信の種類選択** →

●「メール着信」を選んだときは、このあと**着信音選択**を選びを押します。

5 **固定データ/サウンド** →
→ **着信音選択** →

パイプレータを設定する

1 **音・パイプ・ライト画面でパイプ** →

2 **着信の種類選択** →
→ **On/Off設定** →

3 **On** →
●パイプレータを利用しないときは、「Off」を選びを押します。

4 **パイプパターン** →

5 **パターン選択** →

パイプレータ利用時のご注意

●本機を机の上などに置くときは、着信時の振動による落下防止のために、「Off」にすることをおすすめします。

着信音量を設定する

1 **音・パイプ・ライト画面で音量** →

2 **着信の種類選択** →
→ **音量調節** →

電話を受けるキーを設定する

1 **音・パイプ・ライト画面で「キーアンサー** →

2 **On/消音のみ/Off** →

●「On」を選ぶと、以外のダイヤルキーなどでも電話を受けられるようになります。

●「消音のみ」を選ぶと、以外のダイヤルキーなどでも着信音を消せるようになります。



便利な機能を使いこなす

④ 受話音量を設定する

設定 → 音・表示 → 受話音量
調節 → 受話音量調節

④ メール着信音の鳴動時間を設定する

音・パイプ・ライト画面で着信音 →
メール着信 → 鳴動時間 → 秒数
入力

④ 着信時にスモールライトを点灯するかどうかを設定する

音・パイプ・ライト画面で着信ライト設
定 → 着信の種類選択 → On/
Off

④ 不在着信などがあるときにスモールライトを点灯するかどうかを設定する

音・パイプ・ライト画面でインフォメー
ションライト設定 → インフォメー
ションの種類選択 → On/Off



操作時の音を設定する

キーを押したときの音などを設定


キー(ボタン)確認音を設定する

1 → 設定 → → 音・表示

2 音・パイプ・ライト →

• 音・パイプ・ライト画面が表示されます。

3 効果音 →



• 効果音画面が表示されます。

4 ボタン確認音 →

5 確認音選択 →

• 確認音を消すときは、「Off」を選びを押します。

操作時の効果音を設定する

1 効果音画面で、効果音の種類選択 →

2 音選択 →

3 固定データ/サウンド →
→ 効果音選択 →

効果音を消す

のあとOff →



便利な機能を使いこなす

➔ 圏外になったとき警告音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面で圏外警告音 → → On/Off →

➔ ライトメール送達確認音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面でライトメール送達確認音 → → On/Off →

➔ 効果音の鳴動時間を設定する

効果音画面で、効果音の種類選択 → → 鳴動時間 → → 時間選択/時間入力 →

• 効果音の種類によっては、設定できません。

➔ 効果音の音量を設定する


音・パイプ・ライト画面で音量 → → 効果音/サウンド再生 → → 音量調節 →



壁紙を設定する

1 → **設定** → → **音・表示**

2 **ディスプレイ設定** →



• ディスプレイ設定画面が表示されます。

3 **壁紙** →

4 **保存場所選択** → → **画像選択** →


• 保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

壁紙を利用しない

のあと **Off** →

文字のサイズを設定する

1 **ディスプレイ設定画面で文字表示** →



• 文字表示画面が表示されます。

2 **文字サイズ設定** →

3 **表示場面選択** → → **サイズ選択** →

文字の太さを設定する

1 **文字表示画面で文字太さ設定** →

2 **太さ選択** →

表示言語を英語に切り替える

1 → **設定** → → **音・表示**

2 **Language** →

3 **English** →

表示言語を日本語に戻す

→ **Settings** → → **Sound/Display**
→ **言語選択** → → **日本語** →



画面表示や照明などを設定する



便利な機能を使いこなす

➡ 着信時などに表示される画像を設定する

ディスプレイ設定画面で**画面ピクチャー**

➡ **表示場面選択** ➡ **保存場所選択** ➡ **画像選択** ➡ **OK**

- 保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

➡ 待受画面の時計／カレンダーの表示形式を設定する

ディスプレイ設定画面で**時計／カレン**

ダー表示 ➡ **表示形式選択** ➡ **OK**

➡ 画面／キー照明の点灯時間を設定する

ディスプレイ設定画面で**バックライト**

➡ **点灯時間** ➡ **時間選択** ➡ **OK**

- 「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

➡ 画面の明るさを設定する

ディスプレイ設定画面で**バックライト**

➡ **明るさ調整** ➡ **明るさ調整** ➡ **OK**

➡ 画面表示の点灯時間を設定する

ディスプレイ設定画面で**パネル点灯時間**

➡ **時間選択** ➡ **OK**

➡ キー照明を点灯するかどうかを設定する

設定 ➡ **本体・メモ리카ード**

➡ **キーバックライト設定** ➡ **On** /

Off ➡ **OK**

サブディスプレイ表示を設定する

時計や着信時の表示などを設定




点灯時間を設定する

1 → 設定 → → 音・表示

2 ディスプレイ設定 →

3 サブディスプレイ →



● サブディスプレイ画面が表示されます。

4 点灯時間 → → 点灯時間選択
→

時計の表示形式を設定する

1 サブディスプレイ画面で
時計表示設定 →

2 表示形式選択 →

着信時の相手表示を設定する

1 サブディスプレイ画面で
着信相手表示 →

2 On/Off →



便利な機能を使いこなす

② 時計の文字の種類を設定する

サブディスプレイ画面で時計フォント

→ → パターン選択 →



セキュリティを設定する

本機の使用や電話の発着信などを制限

本機の使用を制限する

■キー操作を禁止する

次の方法でキー操作を禁止できます(キー操作ロック)。

待受で閉じる	待受画面で画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます(一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります)。
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます(操作用暗証番号入力画面が表示されます)。


- キー操作ロックを設定していても、電源を入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

1

- ☐ → **設定** → ☐
- ☐ **本体・メモリアード**

2

- セキュリティ設定** → ☐



- セキュリティ設定画面が表示されます。

3

- キー操作ロック** → ☐

4

- 設定項目選択** → ☐

キー操作ロックを一時的に解除する

- キーを押したあと、操作用暗証番号を入力し、☐を押します。
- キー操作ロックを解除する
- ③のあと **Off** → ☐ → **操作用暗証番号入力** → ☐

■機能の使用を禁止する

次の各機能の使用を禁止できます。

- 電話帳、カレンダー／予定リスト、Web、メール、メモ帳、ダイヤル発信、スピードダイヤル、Java™アプリ

1

セキュリティ設定画面で

- 機能別ロック** → ☐

2

機能選択 → ☐ (☑表示)

- 電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、☐を押します(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります)。

3

- ☐ → **操作用暗証番号入力** → ☐

機能別ロックを一時的に解除する

- 各機能を使用するときに操作用暗証番号を入力し、☐を押します。

機能別ロックを解除する

- ①のあと、解除する機能選択 → ☐ (☐表示) → ③



遠隔操作で本機の使用を禁止する

本機を紛失したときなど、別の電話機からの発信やライトメールの送信で遠隔操作を行い、本機の使用を禁止することができます(リモートロック)。


- My WILLCOMからもリモートロックを行うことができます。
- リモートロック操作時には、次のリモートロック番号を利用します。

設定内容	番号
リモートロック設定 (本機の操作を禁止します)	01
リモートロック設定+初期化 (リモートロックを設定するとともに、本機のデータをすべて消去し、初期化します)	03
リモートロック解除 (リモートロックを解除します)	00

■ リモートロック用パスワードを登録する

1 セキュリティ設定画面で
リモートロック▶

2 操作用暗証番号入力▶



- リモートロック画面が表示されます。

3 パスワード変更▶

4 パスワードを入力▶

5 確認用と同じパスワードを入力▶

■ リモートロックを有効にする

1 リモートロック画面で
着信/ライトメール▶

2 On▶

- 「着信番号一覧」や「ライトメール番号一覧」を選ぶと、本機を遠隔操作する側の電話番号を指定することができます。

リモートロックを無効にする

1のあとOff▶

■ 電話でリモートロックを設定する

1 プッシュトーン対応の電話機から、本機に次の番号で電話をかける

設定内容	番号
リモートロック設定	本機の電話番号 *01XXXXXXXX
リモートロック設定+初期化	本機の電話番号 *03XXXXXXXX
リモートロック解除	本機の電話番号 *00XXXXXXXX


- 「XXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。



■ 発信できる電話番号を限定する

- 1 発信先限定・着信拒否画面で
発信先限定 →

- 2 操作用暗証番号入力 →



● 発信先限定画面が表示されます。

- 3 電話番号指定 →

- 4 発信許可リスト →

● 発信許可リスト画面が表示されます。

- 5 <未登録> →
→ 電話番号入力 →

● ⑤をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。

- 6 → On/Off設定 →

- 7 On →
● 電話番号での発信先限定を解除するときは、「Off」を選びを押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

- ④のあと<未登録> → → 電話帳参照/通話履歴参照 → → 電話番号選択 → → ⑥以降

電話の発信を制限する

■ 電話未登録の相手への発信を制限する

- 1 発信先限定画面で
電話帳に限定 →

- 2 する →

「電話帳に限定」を「する」にしたときは

- 電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証番号の入力が必要となります。



便利な機能を使いこなす

- ① 公衆電話や番号通知なしの着信を拒否するかどうかを設定する

着信拒否画面でユーザー非通知/公衆電話発信/通知不可能 → → 拒否する/拒否しない →

- ② 発信許可/着信拒否リストを編集する

発信許可リスト画面または着信拒否リスト画面で、電話番号/名前選択 → → 電話番号編集 →

- ③ 発信許可/着信拒否リストを削除する

発信許可リスト画面または着信拒否リスト画面で、電話番号/名前選択 → → 削除 → → はい →



日時を設定する

日時の設定方法や表示形式を設定

日時を手動で設定する


お買い上げ時、日時は自動で設定されています。手動で設定するときは、次の操作を行います。

1

設定 → 音・表示

2

日時設定



● 日時設定画面が表示されます。

3

日付時刻設定

4

西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケタ) → 時入力(2ケタ) → 分入力(2ケタ)

日時の自動補正を設定する

1

日時設定画面で自動時刻補正



2

On/Off

自動時刻補正についてのご注意

- 時刻補正は、時刻情報と本機の設定日時とのずれが、30秒以上あるときに実行されます。



便利な機能を使いこなす

サマータイムを設定する

日時設定画面でサマータイム設定

On/Off

タイムゾーンを設定する

日時設定画面でタイムゾーン設定

都市選択

日付の表示形式を設定する

日時設定画面で日付フォーマット

表示形式選択

時刻の表示形式を設定する

日時設定画面で時刻フォーマット

表示形式選択

カレンダーの表示形式を設定する

日時設定画面でカレンダーフォーマット

表示形式選択




位置検索サービスを利用する

本機の位置情報を、あらかじめ登録した番号(通知許可番号)に送出することができます(別途お申し込みが必要です)。

- サービスについて詳しくは、ウィルコムサービスセンターまたは、ご利用の位置情報サービス提供会社までお問い合わせください。

位置情報通知機能を利用する

- 1 **設定** → **ネットワーク**
- 2 **L1**
- 3 **On** → **操作暗証番号入力**



- 自動位置情報送出画面が表示されます。

位置情報通知機能を利用しない

- 2のあと**Off**

通知許可番号を登録する

- L1設定が「On」のときに操作できます。

- 1 **自動位置情報送出画面で通知許可番号** → **通知許可番号リスト画面が表示されます。**
- 2 **<未登録>**
- 3 **通知許可番号** → **番号入力**
- 4 **通知許可パスワード** → **パスワード入力**
- 5 **通知許可番号が登録されます。**

通知許可番号を削除する

- 通知許可番号リスト画面で、削除する番号選択 → **削除** → **はい**

位置情報を自動で通知する

通知許可番号から位置情報の送出が要求されたとき、自動的に位置情報を送出するかどうかを設定できます。

- 通知許可番号を1件以上登録しているときに操作できます。

- 1 **自動位置情報送出画面で自動位置情報送出機能**
- 2 **On**

自動的に位置情報を送出しない

- 1のあと**Off**

位置情報送出時の完了音を設定する

- 1 **自動位置情報送出画面で着信音設定**
- 2 **On/Off**

- 「On」を選ぶと、位置情報の自動送出が完了したとき音が鳴ります。



その他の設定を行う

■ 本機の現在位置や状態を登録する

本機の現在位置と、お客様の状態（外出中や食事中など）を登録できます。

- 自動位置情報送出手機能を「On」にしているときに操作できます。

1

(長押し)

- 位置情報送出手画面が表示されます。

2

- 現在位置の位置情報が送信されます。

状態を登録する

ステータスコードをダイヤル (0~)~

分計発信を行う

1のあと 分計発信

ダイヤルアップの接続先を設定する

一般のプロバイダやお客様の会社のネットワークを経由して、インターネットに接続するための接続先を登録します。


- 別途、一般のプロバイダ (AIR-EDGE対応) などのご契約が必要です。

1**2**

- ダイヤルアップ設定画面が表示されます。

3

接続先1 / 接続先2

**4**

必要に応じて各項目を設定



設定をお買い上げ時の状態に戻す


1

設定

本体・メモ리카ード

2

初期化



• 初期化画面が表示されます。

3

設定初期化

管理者用暗証番号入力

4

はい

すべてをお買い上げ時の状態に戻す

本機内のデータをすべて消去して、お買い上げ時の状態に戻します。

1

初期化画面で完全消去+初期化

管理者用暗証番号入力

2

はい