

9

WX01SH



データフォルダについて	9-2
保存データについて	9-2
データフォルダを表示する	9-2
ファイルを利用する	9-3
画像を確認する	9-3
サウンドを再生する	9-3
ファイルをメールに添付する	9-3
ファイルやフォルダを管理する	9-5
フォルダを作成する	9-5
ファイルを移動/コピーする	9-5
ファイルや新規作成したフォルダを削除する	9-5
静止画を加工する	9-7
サイズを変更する	9-7
静止画を回転する	9-7
保存形式を設定する	9-8
赤外線通信を利用する	9-9
赤外線通信について	9-9
データを受信する	9-9
データを送信する	9-10
メモ리카ードを利用する	9-11
メモ리카ードについて	9-11
メモ리카ードを取り付ける	9-11
メモ리카ードを初期化する	9-12
メモ리카ード内のデータを確認する	9-12
データをバックアップする	9-13
パソコンと接続して利用する	9-14
メモ리카ードをパソコンから操作する	9-14



データ管理/通信

保存データについて


本機のデータは、データフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

ピクチャー	撮影したり、メールやサイトで入手した画像
デジタルカメラ	撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した写真
デコ絵文字	デコラティブメールの絵文字
サウンド	ダウンロードしたサウンドや録音した音声
Flash®	ダウンロードしたFlash®アニメーション
テンプレート	デコラティブメールのテンプレート
その他ファイル	その他のファイル

- デジタルカメラフォルダは、メモリーカードを取り付けているときに利用できます。
- 電話帳やメールのデータは、機能専用の場所に保存されています。データフォルダからは閲覧できません。

データフォルダを表示する

1



- データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダ選択

- フォルダ内のデータが表示されます (ファイルリスト画面)。

著作権保護について

- ファイルによっては、著作権で保護されているため、一部の機能が利用できないことがあります。



便利な機能を使いこなす

- ① ファイルリスト画面のリスト表示を切り替える

ファイルリスト画面で → データ管理 → → リスト表示切替 → → 表示方法選択 →

- ② ファイルリスト画面のファイル名表示を切り替える (例: サウンドフォルダ)

ファイルリスト画面で → 表示切替 → → 表示方法選択 →

- フォルダによっては、利用できないことがあります。

- ③ ファイルリスト画面のファイルを並び替える

ファイルリスト画面で → データ管理 → → 並べ替え → → 並べ替え方法選択 →

ファイルを利用する

データフォルダから画像やサウンドを利用

画像を確認する


1



- データフォルダ画面が表示されます。

2

ピクチャー/デジタルカメラ



- ファイルリスト画面が表示されます。
- フォルダ内の画像を利用するときは、このあとフォルダを選びを押します。

3

画像選択

- 画像が表示されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。


画像表示中にできること

拡大表示	
次の画像を表示	
前の画像を表示	
右に90度回転	

サウンドを再生する

1

データフォルダ画面でサウンド



- ファイルリスト画面が表示されます。
- フォルダ内のサウンドを利用するときは、このあとフォルダを選びを押します。

2


サウンド選択

- サウンドが再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、を押します。

ファイルをメールに添付する

1

ファイルリスト画面で、ファイル選択



2

メール添付

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。



便利な機能を使いこなす

④ 画像表示中のソフトキー表示を設定する

画像表示中に → **ガイド表示切替** → → **On/Off** →

④ 画像を壁紙に設定する

ファイルリスト画面で、**画像選択** → → **壁紙登録** → →

- 画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。

④ 画像を電話帳に登録する

ファイルリスト画面で、**画像選択** → → **電話帳に登録** → → **追加登録** → → **電話帳選択** → →

- 画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- 「追加登録」の代わりに「新規登録」を選ぶと、新しい電話帳を登録できます。

④ サウンドを着信音に設定する

ファイルリスト画面で、**サウンド選択** → → **着信音設定** → → **着信の種類選択** →

- サウンドによっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。



フォルダを作成する

- 「デジタルカメラ」フォルダ内には、フォルダを作成できません。


1



- データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダ選択



- ファイルリスト画面が表示されます。

3

データ管理
フォルダ作成

4

フォルダ名入力

- フォルダが作成されます。

ファイルを移動/コピーする

1

ファイルリスト画面で、
ファイル選択



2

移動/コピー
本体/メモリーカード

- ファイルによっては、移動/コピーできなかつたり、操作方法が異なったりすることがあります。画面の指示に従って操作してください。

3

ここに移動/ここにコピー

ファイルや新規作成したフォルダを削除する

1

ファイルリスト画面で、
ファイル/フォルダ選択

- フォルダを選択したときは、フォルダ内のすべてのファイルも削除されます。

2

削除 はい





便利な機能を使いこなす

④ ファイル名／フォルダ名を変更する

ファイルリスト画面で、ファイル／フォルダ選択 → データ管理 → ファイル名変更／フォルダ名変更 → ファイル名／フォルダ名変更

- 半角の「¥」、「/」、「:」、「;」、「.」、「<」、「>」、「|」、「?」、「*」、「"」は、使用できません。

④ ファイルを複数選択する

ファイルリスト画面で → ファイル選択 (表示)

- ファイル選択 をくり返し、複数のファイルを選びます。
- 選択を解除するときは、「」が表示されているファイルを選び を押します。

④ ファイルの詳細情報を確認する


ファイルリスト画面で、ファイル選択 → プロパティ

④ メモリの使用状況を確認する


データフォルダ画面で **メモリ確認**
 → **本体** / **メモリカード**

- 「他の使用データ：」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
- メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。

サイズを変更する

- 1  データフォルダ画面が表示されます。




- 2 **ピクチャー**  ファイルリスト画面が表示されます。



- 3 **静止画選択**  静止画によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。


- 4 **画像加工** 






- 画像加工画面が表示されます。

- 5 **サイズ変更**  **サイズ選択** 
 - サイズ変更後の枠が表示されます。
 - 「自由切出」を選んだときは、このあと  で変更後の枠を指定します。

- 6 **移動/リサイズ選択**  **(位置/サイズ調整)** 





- 6 をくり返し、サイズ変更後の静止画を枠内に表示します。




- 7   **新規保存/上書き保存** 
 - 「上書き保存」を選んだときは、これで操作は完了です。

- 8 **ファイル名入力**  **ここに保存** 

静止画を回転する

- 1 画像加工画面で **回転** 

- 2 **回転方法選択** 
 - このあと  を押すと、くり返し回転することができます。

- 3   **新規保存/上書き保存** 
 - 「上書き保存」を選んだときは、これで操作は完了です。

- 4 **ファイル名入力**  **ここに保存** 

保存形式を設定する

1

画像加工画面で**保存形式** → 

2

ファイル形式 → 

→ **ファイル形式選択** → 

- 「ファイルサイズ」を選ぶと、ファイルサイズを変更することができます。

3

 →  → **ファイル名入力** → 

→ **ここに保存** → 


赤外線通信について

赤外線通信対応機器との間で、電話帳とブックマーク、オーナー情報を無線でやりとりすることができます。

- 相手機やデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できなかったりすることがあります。

■ 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。




- 送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

認証コードについて

- 赤外線通信時に、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。一括データ送受信時に必要で、送信側/受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

データを受信する

1



- 赤外線通信画面が表示されます。


2



- データ受信の待機状態となります。このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。

3

相手から接続要求があると…



4



- 以降の操作は、受信するデータによって異なります。画面の指示に従って操作してください。

一括データ受信について

- 「全件削除して登録」を選ぶと、本機の該当するデータがすべて削除され、受信したデータに置き換わります。ご注意ください。


データを送信する

■ 1件ずつ送信する(例：電話帳)

- オーナー情報の送信については、P.1-12を参照してください。

1

電話帳選択



2

データ1件送信

3

赤外線通信

- 相手が受信待機状態になれば、送信されます。送信完了後、電話帳画面に戻ります。

■一括で送信する

1

赤外線通信画面で

一括データ送信

2

操作暗証番号入力

3

送信データ選択

4

認証コード入力

- 以降の操作は、送信するデータによって異なります。画面の指示に従って操作してください。

メモ리카ードについて

本機では、microSDメモ리카ード（microSDHCメモ리카ードを含む：以降「メモ리카ード」と記載）を利用することができます。撮影した写真（静止画）などのデータを保存したり、電話帳やブックマークをバックアップすることができます。

- メモ리카ードは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx01sh/peripherals.html#prContent>

メモ리카ード利用時のご注意


- メモ리카ードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモ리카ードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモ리카ードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化することがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどに十分ご注意ください。

メモ리카ードを取り付ける

1 本機の電源を切る

2 電池カバー／電池パックを取り外す（[P.12-2](#)）

3 メモ리카ードを取り付ける



- 端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモ리카ードをゆっくりと奥まで入れます。
- メモ리카ード以外のものは取り付けしないでください。


4 電池パック／電池カバーを取り付ける（[P.12-2](#)）

5 本機の電源を入れる

- メモ리카ードが正しく取り付けられているときは、「」が表示されます。

メモ리카ードを取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- メモ리카ードを軽く押し込んだあと手を離します。メモ리카ードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。



メモ리카ードを初期化する

購入した市販のメモ리카ードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化(フォーマット)してください。

- フォーマットすると、メモ리카ード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモ리카ードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

1



設定 → 本体・メモ리카ード

2

メモ리카ードメニュー →



- メモ리카ードメニュー画面が表示されます。

3

フォーマット →

- 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

4

はい →

フォーマット中のご注意

- フォーマット中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモ리카ードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモ리카ード内のデータを確認する


1



- データフォルダ画面が表示されます。

2

メモ리카ードへ切替 →



- メモ리카ードのデータフォルダ画面が表示されます。

3

フォルダ選択 →

- フォルダ内のファイルを利用するときは、このあとフォルダを選びを押します。

4

ファイル選択 →

データをバックアップする

本機の電話帳とブックマークをメモリアードにバックアップ(一括保存)できます。

■メモリアードに保存する


1



→ 本体・メモリアード

2

メモリアード保存・読み込み



- メモリアード保存・読み込み画面が表示されます。

3

保存(全項目) / 保存(選択項目)



4

操作用暗証番号入力

→ はい

- 「保存(全項目)」を選んだときは、このあと保存が開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

5

保存項目選択

- ⑤**をくり返すと、電話帳とブックマークの両方を選ぶことができます。

6

→ はい

- 保存が開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

バックアップ時のご注意

- 電池残量が少ないときは、利用できません。
- メモリアードの保存容量が足りないときは、保存が中止されることがあります。
- データの内容によっては、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存できないことがあります。

バックアップファイルを削除する

メモリアード保存・読み込み画面で整理(バックアップファイル) → 項目選択 → ファイル選択 → はい

■メモリアードから読み込む

1

メモリアード保存・読み込み画面で読み込み(全項目) / 読み込み(選択項目)

2

はい

- 「読み込み(全項目)」を選んだときは、このあと読み込みが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

読み込み項目選択

→ はい

- ③**をくり返すと、電話帳とブックマークの両方を選ぶことができます。

4



5

読み込み項目選択

- ⑤**をくり返し、すべての項目のファイルを選びます。

6

→ はい

- 読み込みが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。


メモ리카ードをパソコンから操作する

市販のUSBケーブル（[図P.1-5](#)）で本機とパソコンを接続し、本機に取り付けたメモ리카ードをパソコンから操作することができます。

- あらかじめパソコン用サイト「SH DASH」（<http://www.sharp.co.jp/k-tai/>）よりUSBドライバをダウンロードし、インストールしておいてください。

1

待受画面で、本機とパソコンをUSBケーブルで接続



- USB接続モード画面が表示されます。

2

カードリーダーモード →

- パソコンからメモ리카ード内のデータが操作できるようになります。

カードリーダーモードを終了する



- このあと、本機からUSBケーブルを取り外します。